

FIBER Checker LWL-Fasertestgerät

• ideales Testgerät zur Überprüfung von Lichtwellenleitern • der Class III Laser arbeitet im Rotlicht-Bereich (630 - 680 nm) und ist bis zu 3 km sichtbar • Einkopplung über 2,5 oder 1,25 mm Ferrule des LWL-Steckers • verwendbare LWL-Stecker: ST, SC, FC, E2000, DIN, FSMA, FDDI, ESCON, LC und MU • der Lichtaustritt am Kabelende ermöglicht die Kontrolle von Patchkabeln, Pigtails und Kabelbündeln • Lichtaustritt als Dauerlicht oder Blinklicht • für alle Multimode und Singlemode Leitungen geeignet • mit Ein- / Ausschalter • Ferrul-Eingang kann nach Gebrauch schmutzsicher verschraubt werden • Stromversorgung mittels 2 x Micro Batterien • Maße: (D)14 x (L)174 mm • Lieferumfang: Fiber Checker, 2 x Micro Batterien, Kunststoffetui

Anmerkung: direkten Augenkontakt mit dem austretenden Laserlicht vermeiden



FIBER Checker

Produkt	Bestell- Nummer
FIBER Checker LWL-Fasertestgerät, für 1,25 mm Ferrule	11190688
FIBER Checker LWL-Fasertestgerät, für 2,5 mm Ferrule	11190687